Motordrossel

MR3-CD025-485-0 - nicht mehr lieferbar



Vorteile

- Hohe Dämpfung der Flankensteilheit
- Hohe Dämpfung des FU-Taktsignals
- Reduzierung von Ableitströmen bei geringem Bauvolumen
- Lange geschirmte Motorzuleitungen möglich
- Hoher Wirkungsgrad
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung

Anwendungen

Motordrossel zur Begrenzung der für die Motorisolation schädlichen Spannungsspitzen (du/dt).

Normen

Ausgangsdrossel für Frequenzumrichter
DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20

Zulassungen

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH • Phone +49 4231 678-0 • info@block.eu

BLOCK
block.eu



Motordrossel
MR3-CD025-485-0 - nicht mehr lieferbar

Elektrische Daten

Typ	MR3-CD025-485-0 - nicht mehr lieferbar
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	3 x 480 Vac
Bemessungsstrom	25 A
für Motornennleistung ca.	11,00 kW
Induktivität	1,750 mH
Bemessungsfrequenz	0 - 60 Hz
Ausgangsdaten	
Taktfrequenz	2 – 16 kHz
Zulassungen	
Approbationen	cULus
Umwelt	
Umgebungstemperatur	-10 °C – + 50 °C
Sicherheit und Schutz	
Bauart	offen
Schutzart	IP 00
Prüfspannung	4000 Vac, 50 Hz
Max. Temperaturanstieg	115 °C
Bestelldaten	
Bestellnummer	**MR3-CD025-485-0 - nicht mehr lieferbar**

Mechanische Daten

Typ	MR3-CD025-485-0 - nicht mehr lieferbar
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Phase	24 – 8
Befestigung	Fußwinkel
Maße und Gewichte	
Gewicht	7,2 kg

Änderungen vorbehalten.