无线干扰抑制滤波器，三相，泄散电流小
HLD 310-500/100



图片显示 HLD 310-500/30


优势

- 适用较高要求
- 放电电流低
- 单级过滤方案
- 抵抗经线路传导的干扰源有效滤波效应
- 连接负载抗干扰能力的提升

应用

无线干扰抑制滤波器适用电源端单个设备，变频器的干扰抑制或作为主干扰抑制器

样品申请



标准

无线干扰抑制滤波器符合 DIN EN 60939-2, UL 1283, CSA C22.2 No.8

许可

UL 1283 第5版, CSA 22.2 No 8




无线干扰抑制滤波器，三相，泄散电流小
HLD 310-500/100

电气数据 01

型号	HLD 310-500/100
特殊功能	
特性	可用于医学领域
运营数据	
测量电压	3 x 520 Vac
电压范围	0 - 3 x 520 Vac
测量电流	3 x 100 A
放电电流 (50 Hz)*	<0,40 mA
放电电流 (50 Hz)**	<3,50 mA
损耗功率	60.0 W
抗过载性	150 %, 短时间
输入	
测量频率	50 - 60 Hz
许可	
许可	cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8
环保	
气候等级	25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致]
环境温度 最大	50 °C
安全性 和 防护等级	
SCCR***	100 kA
类型	金属壳体
防护等级	IP 20
防护等级（预备）	I
检测电压	2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE
脚注	
*	测量放电电流，是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动
**	2 相断电时的放电电流
***	在使用相应预保护装置时
订货号	
订货号	HLD 310-500/100

机械数据 30

型号	HLD 310-500/100
接口 和 安装	
相 接口	螺栓端子 50 mm²
PE 接口	螺栓, M10
固定方式	固定尾板
固定螺栓	M6
尺寸 和 重量	
重量	5.20 kg



如有修改恕不另行通知