无线干扰抑制滤波器，三相
HFD 156-400/12



图片显示 HFD 156-400/10


优势

- 适用一般需求
- 单级过滤方案
- 抵抗经线路传导的干扰源有效滤波效应
- 连接负载抗干扰能力的提升
- 支撑轨固定装置

应用

无线干扰抑制滤波器适用电源端电源供给和电气设备的干扰抑制

样品申请



标准

无线干扰抑制滤波器符合 DIN EN 133200

许可




无线干扰抑制滤波器，三相
HFD 156-400/12

电气数据 15

型号	HFD 156-400/12
运营数据	
测量电压	3 x 480 Vac
电压范围	3 x 0 - 480 Vac
测量电流	3 x 12 A
放电电流 (50 Hz)**	9.00 mA
放电电流 (50 Hz)*	1.00 mA
测量频率	50 - 60 Hz
损耗功率	6.1 W
抗过载性	150 %, 短时间
环保	
气候等级	25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致]
环境温度 最大	45 °C
安全性 和 防护等级	
类型	金属壳体
防护等级	IP 20
防护等级（预备）	I
检测电压	2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE
脚注	
*	测量放电电流，是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动
**	2 相断电时的放电电流
订货号	
订货号	HFD 156-400/12

机械数据 30

型号	HFD 156-400/12
接口 和 安装	
相 接口	弹性端子, 2,5 mm²
PE 接口	扁插头, 6,3 x 0,8 mm
固定方式	支撑轨安装
尺寸 和 重量	
重量	0.72 kg



如有修改恕不另行通知