

# Spartransformator AT3 70-58/60-4



Abbildung zeigt AT3 2-20/21-4


## Vorteile

Rückwärtsbetrieb möglich
Sehr hoher Wirkungsgrad
Patentierte Montagetechnik zur Verringerung von Wärmeverlusten
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung
Fixierte, berührungsgeschützte Schraubanschlussklemmen nach UVV BGV A3
Multifunktionale Fußwinkel mit insgesamt 12 Langlöchern
Verbreiteter Fußwinkel für einfache Montage von oben
Integrierte Kranösen

## Anwendungen

Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.

## Prinzipschaltbild



## Normen

Spartransformator  
nach: VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,  
IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## Zulassungen




UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



# Spartransformator AT3 70-58/60-4

Elektrische Daten	
<b>Typ</b> AT3 70-58/60-4	
<b>Eingangsdaten</b>	
Bemessungseingangsspannung	3 x 575/600 Vac
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
<b>Ausgangsdaten</b>	
Bemessungsausgangsspannung	3 x 400 Vac
Bemessungsleistung	70.000 VA
Schaltgruppe	YNΔ0
Wirkungsgrad	97,0 %
<b>Zulassungen</b>	
Approbationen	cURus
<b>Umwelt</b>	
Umgebungstemperatur max.	40 °C
<b>Sicherheit und Schutz</b>	
Bauart	offen
Isolierstoffklasse	F
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest
Prüfspannung	4.000 Vac, 50 Hz
<b>Bestelldaten</b>	
Empfohlenes Gehäuse	BGE-080
<b>Bestellnummer</b>	<b>AT3 70-58/60-4</b>

Mechanische Daten	
<b>Typ</b> AT3 70-58/60-4	
<b>Anschluss und Montage</b>	
Anschlüsse	Schraubklemme
Befestigung	Fußwinkel
Befestigungsschrauben	M12
Anschlüsse Eingang	Schraubklemme, 35 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse Ausgang	Schraubklemme, 35 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse PE	Schraubklemme, 35 mm <sup>2</sup>
<b>Maße und Gewichte</b>	
Kerntyp	3 UI 240/140
Gewicht	192,0 kg



Änderungen vorbehalten.