保护变压器
RTE 30/2x12



图片显示 RTE 100/2x12

优势

- 确保高输出值的最小化尺寸
- 重量轻
- 适用串联或并联的双输出电压
- 通过内置热熔断器防止过载
- 最小空载损耗
- 较小的漏磁场可获得极好的温度表现
- 极小的噪场


应用

作为用于匹配电压和简单电气隔离的电源变压器。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。 该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。 通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

样品申请



Parallelschaltung: rot mit grau / schwarz mit orange
Parallel connection: red with grey / black with orange

Reihenschaltung: schwarz mit grau
Series connection: black with grey

标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH • Phone +49 4231 678-0 • info@block.eu

BLOCK
block.eu



保护变压器
RTE 30/2x12

电气数据

型号	RTE 30/2x12
输入	
测量输入电压	230 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	2 x 12 Vac
测量功率	30 VA
空载电压 (ca. x 系数)	1.20
空载损耗 (typ.)	0.45 W
有效度	80.0 %
標準	
分级	保护变压器
许可	
许可	cURus
环保	
环境温度 最大	40 °C
安全性 和 防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	VDE=B, UL=class 105
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	II
防短路	非防短路
检测电压	4000 Vac, 50 Hz
订货号	
订货号	RTE 30/2x12

机械数据

型号	RTE 30/2x12
接口 和 安装	
固定方式	固定套件，M4 螺栓
接口	连接线缆，200 mm
尺寸 和 重量	
外径Ø	68 mm
外径在规格 Ø 范围内[mm]	70 mm
无固定装置的高度	31 mm
重量	0.46 kg

如有修改恕不另行通知