
进线电抗器，三相
LR3 48-3/35



图片显示 LR3 40-4/63

优势

- 作为电源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用
- 确保短路电压 3 - 5 % 至电源
- 电力谐波阻尼
- 启动电流限制
- 延长用户产品的使用寿命
- 波度小
- 电源干扰桥接
- 峰值电流限制
- 通过真空浸透达到绝佳的防腐与低噪性能
- 内置吊运装置
- 内置提升辅件

应用

进线电抗器用于将电源污染最小化，降低直流连接电容中的无效功率和充电电流，并提高功率因数。

标准

电源和整流扼流圈符合 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

许可

UL 506, CSA 22.2




进线电抗器，三相
LR3 48-3/35

电气数据 15

型号	LR3 48-3/35
运营数据	
测量电压	3 x 480 Vac
短路电压 uK	3 % @ 480 Vac
电压降	8,3 Vac
测量电流	35 A
测量频率	50 - 60 Hz
电感´	0.630 mH
感应公差	±10 %
许可	
许可	cURus, cULus
环保	
环境温度	-10 °C 至 40 °C
冷却方法	AN
安全性 和 防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	IEC=F, UL=class 155
防护等级	IP 00
防护等级（预备）	I
检测电压	4000 Vac
订货号	
订货号	LR3 48-3/35

机械数据 30

型号	LR3 48-3/35
接口 和 安装	
相 接口	螺栓端子 10 mm²
PE 接口	适用 M5
固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M5
尺寸 和 重量	
重量	5.8 kg



如有修改恕不另行通知